

POINTS FORTS

- Contrôleur DMX 1 univers, RDM, enregistreur de trames DMX et télécommande déportée
- Écran tactile couleurs 5" avec boutons physiques et 4 encodeurs rotatifs rétroéclairés RGB pour une navigation intuitive
- Nombreuses sources d'alimentation possibles : batteries NP-F, batterie V-Mount, 12 - 48 VDC via connecteur SF6-M ou 5 - 20 VDC via USB-C



La ControlGo de Prolights est un contrôleur DMX multifonctions pour un univers. Mais c'est bien plus que ça ! Cet outil de type 'couteau suisse' intègre également un émetteur / récepteur LumenRadio (CRMX + CRMX² + W-DMX) pour piloter directement en DMX HF les projecteurs disposant de cette fonction, un outil de management RDM, un enregistreur de trames DMX et une télécommande déportée pour les derniers projecteurs de la marque de type EclPanel TWCXL ou série EclFresnel CT+.

C'est un contrôleur lumière très simple, aux accès faciles grâce à son interface utilisateur via un écran tactile couleurs 5", une série de boutons physiques pour les accès rapides et la navigation, et 4 encodeurs rotatifs rétroéclairés RGB.

Il vous permettra de gérer jusqu'à 42 projecteurs de toute marque, de créer jusqu'à 4 groupes de projecteurs identiques et de générer des états lumineux (scènes) et des séquences (chases) de façon intuitive, avec toutes les fonctionnalités que l'on peut retrouver sur les grandes consoles : temps d'attente, temps de fondu, boucles...

Un éditeur de bibliothèques de projecteur en ligne (dans un futur proche) vous permettra de créer les fichiers nécessaires au contrôle de ces derniers (s'il ne sont pas déjà implémentés dans le contrôleur), que vous pourrez ensuite importer dans la ControlGo via le port USB-A dédié, ce port servant également pour importer et exporter des shows complets.

Pour alimenter votre ControlGo, toute une série de possibilités s'offrent à vous :

- Via 2 batteries NP-F (batteries non fournies)
- Via une batterie V-Mount (adaptateur V-Mount disponible en option)
- En VDC via le port USB-C
- En VDC via le connecteur Weipu SA6
- Directement alimenté par le projecteur dans le cas d'une utilisation en télécommande déportée

Le champ d'applications est quasiment infini pour la ControlGo :

- En tournage cinéma : le gaffer peut intervenir rapidement pour ajuster les niveaux et la colorimétrie d'un kit lumière de soft lights et de Fresnel
- En TV / broadcast : pour régler et adapter le niveau lumineux en fonction des intervenants et des caméras
- En salon : pour adresser un kit en RDM et gérer la couleur et les intensités lumineuses d'un ensemble de luminaires LED sur un stand
- En événementiel : pour régler à la volée en DMX HF un kit de projecteurs sur batterie de type Smart BatPlus (ML044PLUSKIT)
- En prestation : plus besoin de sortir une grosse console pour un piloter un kit simple
- En location : l'interface utilisateur très simple et intuitive conviendra aux utilisateurs les moins aguerris aux consoles lumière
- Au dépôt : pour tester des projecteurs avant le départ en prestation et à son retour



ML371

ML371BAG1

ML371CAB75

ML371QMP

ML371VMB

Contrôleur ControlGo

Valise ABS

Câble 7,5 m pour utilisation en télécommande filaire

Support incliné

Adaptateur V-Mount

CONTRÔLE

- Protocoles de contrôle : DMX, RDM, W-DMX + CRMX + CRMX²
- Circuits DMX : 512 (1 univers)
- Module Lumen Radio Timofwo compatible CRMX, CRMX² et W-DMX
- Contrôle via écran tactile couleurs 5" + touches de navigation + encodeurs rotatifs rétroéclairés RGB

ÉLECTRIQUE

- Alimentation en VDC via différentes options (batteries / connecteurs) : voir ci-dessous
- Consommation électrique max : 8 W

BATTERIES ACCEPTÉES

- Batteries NP-F / 7,2 V : NP-F550 / F570 / F750 / F770 / F960 / F970
- Batteries V-Mount 14,4 V via adaptateur V-Mount optionnel

DONNÉES PHYSIQUES

- Corps en polycarbonate renforcé
- Finition : noir
- Écran tactile couleurs 5" + touches de navigation et fonction
- 4 encodeurs rotatifs rétroéclairés RGB
- Mémoire interne : 8 Go
- Entrée / sortie DMX sur embase XLR 5 femelle
- 2 inserts pour batteries NP-F (batteries non fournies)
- Connecteur Weipu SA6 pour alimentation 12 - 48 VDC
- Port USB-C pour alimentation 5 à 20 VDC
- Connecteur Weipu SA12 pour utilisation en télécommande filaire déportée avec certains projecteurs Prolights de type EclPanel TWCXL ou série EclFresnel CT+
- Port USB-A pour sauvegardes / librairies / mises à jour de firmware
- Bouton On / Off
- Refroidissement silencieux par convection naturelle (pas de ventilateur)
- Indice : IP20
- Dimensions : 146 x 222 x 51 mm
- Poids : 0,6 kg
- Garantie : 2 ans
- Livré avec 1 housse de protection Eva, 2 poignées souples et 1 lanyard

DIMENSIONS (mm)

